OKEENEA

Guide d'utilisation BlueEO Voirie



SOMMAIRE

1. Installation de BlueE0 Voirie	page 03
2. Installation de la synthèse vocale (optionnel*)	page 18
3. Connexion aux modules sonores	page 39
4. Modification de paramètres	page 48
5. Asservissement	page 55
6. Création de messages audio et intégration	page 58
7. Création modèles et intégration	page 69

OKEENEA

1. Installation de BlueEO Voirie

Pour vous connecter aux modules sonores, cliquez sur le logiciel BlueEO Voirie.



Afin de garantir le bon fonctionnement de BlueEO, il est nécessaire d'autoriser l'application à accéder **aux contenus** de votre appareil. Cliquez sur « Autoriser ».



Æ

Afin de garantir le bon fonctionnement de BlueEO, il est nécessaire d'autoriser l'application à accéder **à la position** de votre appareil. Cliquez sur « Autoriser ».

	E.O. GUIDAGE
	Licence BlueEO
•	Autoriser l'application BlueEO à accéder à la position de cet appareil ? REFUSER AUTORISER

F

Ē

100% 🖪 16:03

Continuez les étapes d'installation. Cliquez sur « Suivant ».



E



BlueEO, Premier lancement.

Les écrans qui suivent permettent d'initier votre logiciel BlueEO et de créer votre première licence. Vous pourrez également apprendre les bases de l'utilisation de BlueEO.

Suivant

Pour continuer l'installation, une licence vous est demandée. Vous devez nous communiquer par mail à <u>sav@okeenea.com</u> les informations suivantes :

Votre nom Votre société Votre distributeur Le code complet indiqué

INFORMATIONS

*votre distributeur est celui vous fournissant les modules sonores.

*le code indiqué est différent pour chaque appareil.

*le temps moyen avant réception de la licence est de 2 jour ouvrés.

	E.O. GUIDAGE	<u>k.m</u>
	Aucune licence trouvée	
Deserve	Aucune license n'a été détectée. Reliez la licence (fichier XML fournit avec la ta	la tablette à un ordinateur et copier ablette) à la racine de la tablette.
ns qui	Si aucune licence ne vous a été donné par mail à l'adresse support-technique(suivantes :	e, merci d'envoyer une demande @okeenea.com, en les informations
urrez é	- votre nom, - votre société, - votre distributeur, - le code suivant : 668115416EOP	
	Annuler	ОК

iivant

Dès réception par mail de votre licence, copiez-la sur le bureau de votre ordinateur. Connectez la tablette à votre ordinateur à l'aide d'un câble. Vous devez à présent déplacer la licence de votre bureau à la racine de stockage de la tablette.

L'ordinateur n'est plus nécessaire pour la suite des opérations.



Suite à la mise en place de votre licence à la racine de stockage de la tablette, retournez sur l'application BlueEO.



Cliquez sur « OK », puis sur « suivant ».



11

Patientez pendant le chargement de votre licence.

Ħ



Depuis n'importe quel écran, accédez au menu en faisant glisser votre doigt de gauche à droite



Chargement de votre licence, n'éteignez pas la tablette (peut prendre plusieurs minutes) ...

Continuez les étapes d'installation. Cliquez sur « Suivant ». Ē



Depuis n'importe quel écran, accédez au menu en faisant glisser votre doigt de gauche à droite



Licence correctement chargée!

Suiva' 13

Définissez votre mot de passe. Cliquez sur « OK ».

INFORMATION

*le mot de passe par défaut est : 123

E



Création d'un administrateur

Choisissez le mot de passe de votre administrateur





Continuez les étapes d'installation. Cliquez sur « Suivant ».



Accédez aux action de l'écran depuis le menu



Administrateur créé!

Suivant

Continuez les étapes d'installation. Cliquez sur « Terminer ». E



BlueEO est maintenant configuré.



BlueE0 est maintenant opérationnel.



E



H

OKEENEA

2. Installation de la synthèse vocale (optionnel*)

*application nécessitant un coût supplémentaire

Cliquez sur le logiciel BlueEO Voirie.



Communiquez nous par mail, à <u>sav@okeenea.com</u> le code BlueEO.

INFORMATION

*vous recevrez une licence incluant la synthèse vocale dans un délai de 2 jours ouvrés.

Utilis	sateur :
ad	min
<u></u>	
Lice OKEE 6 rue MON code	nce BlueEO NEA des Aulnes 69410 CHAMPAGNE AU T D'OR BlueEO : 668115416EOP
1	2 ABC 3 DEF

Ē

Dès réception par mail de votre licence, copiez-la sur le bureau de votre ordinateur. Connectez la tablette à votre ordinateur à l'aide d'un câble. Vous devez à présent déplacer la licence de votre bureau à la racine de stockage de la tablette.

L'ordinateur n'est plus nécessaire pour la suite des opérations.



Cliquez sur le logiciel BlueEO Voirie.



Entrez votre mot de passe. Cliquez sur « OK ».

INFORMATION

*par défaut le mot de passe est : 123.

2			
	E. GUIDA		<u></u>
	Utilisateu	r:	
	admin		
	Licence E	BlueEO	
	OKEENEA 6 rue des A MONT D'OR	ulnes 69410 CHAM	PAGNE AU
	code BlueE	D : 668115416EOP	
	1	2 авс	3 DEF

E



Cliquez sur «: » puis sur « Licence ».



F

Sélectionnez la licence reçue précédemment.

A								* 🗟 889	5 🖻 08:18
~									
L	icence B	lueEO (c	ode 80)33464	411EO	P)			
Ré	pertoire actue	el : aucun							
R	echercher	un fichier							
r.	🖿 San	nsung							
	voic	es							
	(),)) li	cence_20	21.xml						
	€ ,,) li	cence_23	14.xml						
	је			le			il		>
1 _ 2 @	3 #	4 / 5	5 %	6 ^	7 &	8 *	9 (0)	Del
a z	e r	t	у	u	i	ο	р	×	
q s	d	f	g	h	j	k	l n	n <	ے

b

Français (FR)

n '" ,! .?

H

分

Ctrl

Х

තු

W

!#☺

С

۷

25

/

 \triangleleft

Patientez pendant le chargement.

F.						* 🗟 88	% 🖪 08:18
50 88	345 6B:0F:A8:35:58						
Pla 3C	iteau :BD:3E:C0:EE:3I	3					
U SC	BOX3 :BD:3E:C0:EE:68	3					
						_	
	Nouvelle lic	ence					
	Le char	gement peut prend	lre quelques min	utes			
	je		le		il		>
1 2	@ 3 # 4	. / 5 %	6 ^ 7	& 8 *	9(0)	Del
a z	e r	t y	u	i o	р	×]
q	s d	f g	h j	k	l n	n	ļ
分 W	xc	v b	n	• " , !	.?	/	
Ctrl !#@	<u>ی</u>		Français (FR)		4	26

Cliquez sur « :» puis sur « Mise à jour ». Cette mise à jour nécessite que votre tablette soit alors connectée à internet (wifi ou point d'accès partagé).



Patientez pendant le téléchargement.

E.			* 🗊 88%	F 08:20
U	Plateau 3C:BD:3E:C0:EE:3B			
U	MIBOX3 3C:BD:3E:C0:EE:68			
	Mise à jour de votre BlueEO			
	Téléchargement app-release-1.2.2.apk (38%)			

Voix BlueEO

FIR

Voulez-vous installer cette application ? Elle n'exige aucun accès particulier.

2. Installation de la synthèse vocale

Cliquez sur « Installer ».

ANNULER INSTAL 29

Voix BlueEO

FIR

2. Installation de la synthèse vocale

Patientez pendant l'installation.



Voix BlueEO

2. Installation de la synthèse vocale

Cliquez sur « OK ».



Application installée.

ок ош 31

Cliquez sur « 📵 » puis sur « Synthèse vocale ».



Cliquez sur « Ouvrir ».

				* 🔋 90%	08:28
B					
ormat de sor	tie :				
itesse de lect	lure				150
		•			
	Voix BlueEO				
	Une nouvelle application perme de synthèse. Cliquez sur Ouvrir téléchargements.	et d'accéder à vos pour procéder à	s voix vos		
	Annuler	Ouv	vrir		
					22

Afin de garantir le bon fonctionnement de la synthèse vocale, il est nécessaire d'autoriser l'application à accéder **aux contenus** de votre appareil. Cliquez sur « Autoriser ».

Autoriser l'application **Voix BlueEO** à accéder à des photos, à des contenus multimédias et à des fichiers sur votre appareil ?

REFUSER AUTORISER



Ajoutez une voix en cliquant sur le bouton '+'

P



Sélectionnez les voix que vous souhaitez télécharger.

INFORMATION

*la voix utilisée principalement est Julie.

	Alice	
	Antoine	
•	Bruno	
•	Claire	
0	Julie	
P		8 🗊 90% 🖪 08:29
----------	----------------	-----------------
0	french - Julie	
	SUPPRIMER	ECOUTER

2. Installation de la synthèse vocale

Patientez pendant le téléchargement.



2. Installation de la synthèse vocale

Pour tester la synthèse, cliquez sur « Ecouter ». La synthèse vocale est maintenant configurée. Vous n'avez plus besoin d'une connexion internet.





OKEENEA

3. Connexion aux modules sonores

Pour vous connecter aux modules sonores, cliquez sur le logiciel BlueEO Voirie.



Entrez votre mot de passe. Cliquez sur « OK ».

INFORMATION

*par défaut le mot de passe est : 123.



Utilisateur :



Licence BlueEO

OKEENEA 6 rue des Aulnes 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

code BlueEO : 668115416EOP



Si le Bluetooth n'est pas activé alors activez-le. Cliquez sur « Oui ».



=

💭 🗸 🌗 🛛

3. Connexion aux modules sonores

Une recherche des modules sonores et lancée automatiquement. Patientez pendant la recherche.

INFORMATION

*le temps de recherche varie en fonction de l'environnement.

0

Les modules sont affichés par ordre de proximité, le premier étant le plus proche.

INFORMATION

*par défaut le nom est le n° de série. *vous pouvez distinguer le type de module grâce aux codes couleurs.



Feu R12 EO+



Feu EO36



Ē					* 🗟 679	% 🖥 14:11
		1	S	\checkmark	(1)	÷
U	demo 1 88:6B:0F:3F:AF:8F					
Ţ	c36s10p21 00:07:80:CD:47:31					_
ţ	MIBOX3 8264 3C:BD:3E:C0:ED:44					
						_

Sélectionnez le module sur lequel vous souhaitez apporter des modifications. Celui-ci se surligne en bleu.

Validez alors votre connexion en cliquant sur « \checkmark »

INFORMATION

*il est possible de déclencher le module sélectionné sans vous y connecter directement. Cliquez sur « 📢 ».



Patientez pendant la connexion.

1				* 🗟 67%	14:11
	demo 1 88:6B:0F:3F:AF:8F		 	 	
Ţ	c36s10p21 00:07:80:CD:47:31				
U	MIBOX3 8264 3C:BD:3E:C0:ED:44				
	-	Connexion en cours			

Vous êtes maintenant connecté au module sonore et pouvez modifier les paramètres.

A					V II 07	
		Ş	9	•(-)	\checkmark	1
	Affichage sim	plifié		۷	olumes	Sono
	Module					
* (i)	Nom Bluetooth					
					demo	01
	Phase Roug	je				
* (j	Volume Rouge				50	DdB
						••
* (j	Nombre de répétitions Phase Rou	ge			In	nfini
						••
	Phase Ver	t				
* ()	Volume Vert				50	DdB
						••
* ()	Volume Début de Vert				50	DdB
	•					••
* (i)	Nombre de répétitions Phase Vert				In	nfini

OKEENEA

4. Modification de paramètres

Il existe plusieurs types de paramètres :

Texte Curseur

Booléen

INFORMATION

*pour connaître l'effet du paramètre cliquez sur « 🕕 ».

		* 34%∎08.23
	Ş	
	Affichage simplifié	Volumes Sonor
	Module	
* (i) Nom Bluetooth		
·		demo 1
	Phase Rouge	
* 🤅 Volume Rouge		50dB
	•	
* (i) Nombre de répétit	tions Phase Rouge	Infini
	Phase Vert	
* 🥡 Volume Vert		50dB
101	122mg	15200
1 2 3 4		o g o Dei
a z e r	t y u i	o p 🗵
q s d f	g h j	k I m ок
☆ w x c	v b n '	· , ! . ? ·
Ctrl !#@ 🕸	Français (FR)	

Pour modifier un paramètre, cliquez dessus :

Exemple : paramètre de type texte, la fenêtre de texte s'ouvre. Inscrire le texte de votre choix.

INFORMATION

*après chaque modification d'un paramètre, une étoile rouge s'affiche sur la gauche de celui-ci. Elle indique uniquement la modification et non la validation.

	Q	•)	 I
Affichage simplifié		V	olumes Sonore
Module			
* (i) Nom Bluetooth			<u>P4</u>
Phase Rouge			
* (i) Volume Rouge			50dB
≪			••
* (i) Nombre de répétitions Phase Rouge			Infini
**			▶
Phase Vert			
★ (i) Volume Vert			50dB
D4 Deut		Deu	
P4 Peut $1 - 2^{\circ} 2^{\#} 4 / 5^{\circ} 6^{\wedge} 7^{\circ}$	o *	Peu	
	0	9	U Dei
a z e r t y u i	0	р	\mathbf{X}
q s d <u>f</u> g h <u>j</u>	k	l n	п ок
• w x c v b n	, !	.?	/
Ctrl !#@ 😥 [®] Français (FR)			⊲ ⊳

Pour modifier un paramètre, cliquez dessus.

Exemple : paramètre de type curseur, déplacez le curseur sur la valeur de votre choix.

				Ç	Q,	•(-)	\checkmark	1
			Affichage simplifie	é		V	/olumes	Sonor
			Module					
*	(i)	Nom Bluetooth						
							ŀ	P4
			Phase Rouge					
*	(i)	Volume Rouge				4	65	ōdB
				-				••
*	(i)	Nombre de répétiti	ons Phase Rouge					3
		•						••
			Phase Vert					
*	(j)	Volume Vert					60)dB
			•					••
*	(j)	Volume Début de V	/ert				60)dB
			•					••
*	(j)	Nombre de répétit	ions Phase Vert				In	fini
							•	

₽ 〒 5/1% ■ 0.8.2/

Pour modifier un paramètre, cliquez dessus. Exemple : paramètre de type booléen, (activé/désactivé ou Oui/Non), cliquez sur le paramètre et validez votre choix.

Asservissement <u>Déclenchements</u> Di Autorisation Declenchement BP	iffusions tivé
Asservissement <u>Déclenchements</u> D Autorisation Declenchement BP Désac Autorisation Déclenchement Bluetooth	iffusion: tivé
Autorisation Declenchement BP Désac Autorisation Déclenchement Bluetooth	tivé
Autorisation Déclenchement Bluetooth	
Ac	tivé
 Autorisation Declenchement Télécommande Désac 	tivé
* ⁽ⁱ⁾ Autorisation Declenchement BLE Désac	tivé
i) Nom MyMovEO Langue 1	
Souhaitez vous activer ce paramètre?	EO+
Annuler OK	
* (i) Nom MyMovEO Langue 3	
lac lacr rue	
1 ⁻ 2 [@] 3 [#] 4 [/] 5 [%] 6 [^] 7 ^{&} 8 [*] 9 ⁽ 0 ⁾	Del
a z e r t y u i o p <	×
q s d f g h j k l m	ОК
• w x c v b n '", ! .? '	
Ctrl !# 🙂 🚱 🖤 Français (FR)	52

Pour valider votre modification cliquez sur « \checkmark » et validez votre choix en cliquant sur « OK ».

				∦ ີ≊ 1009	% 🖪 12:01
Asservissem	nent Déclencheme	nts		Aif	fusion
* (i)	Autorisation Declenchement BP			cti	vé
* ()	Autorisation Déclenchement Blue	tooth		Acti	vé
* (ì)	Autorisation Declenchement Téléo	comman	de	Désacti	vé
* (i)	Autorisation Declenchement BLE			Désacti	vé
* ()	Nom MyMovEO Langue 1			Docuoti	
	Exporter les paramètres vers le mod	ule?		EC)+
* ()	Annuler		ок		
* (j	Nom MyMovEO Langue 3				
* ()	Nom MyMovEO Langue 4				
* ()	Nom MyMovEO Langue 5				
* ()	Langue MyMoveo par défaut				1
					53

Après la validation, le logiciel revient sur la page « Affichage simplifié ». Les étoiles rouges ont disparu.

INFORMATION

*il est conseillé d'effectuer un déclenchement via la télécommande afin de vérifier la prise en compte des modifications.

				Ç	9	(0)	\checkmark	÷
			Affichage simplif	îé		Vo	olumes S	Sonore
			Module					
*	(j)	Nom Bluetooth						
							P	4
			Phase Rouge					
*	(j)	Volume Rouge					650	dB
							•	•
*	(j)	Nombre de répétit	ions Phase Rouge					3
		•						•
			Phase Vert					
*	(j)	Volume Vert					600	dB
			•				•	*
*	(j)	Volume Début de V	/ert				600	dB
							•	•
*	(j)	Nombre de répétit	ions Phase Vert				Inf	ìni
								•

OKEENEA

5. Asservissement

5. Asservissement

Pour paramétrer l'asservissement allez dans l'onglet « Asservissement ». Si celui-ci n'est pas activé alors activez-le.

INFORMATION

*l'asservissement agit sur le volume de diffusion du module en fonction du bruit ambiant.

Volumes Sonore Asservissement Déclenchements * ① Survolume * ② Asservissement * ③ Asservissement Désactivé							∦ ি 979	% F 11:45
Volumes Sonore Asservissement Déclenchements * ① Survolume 0 * ① Asservissement > Désactivé				S	9	•)	\sim	÷
 * i Survolume * i Asservissement Désactivé 	Volumes Sonore	_	Asservissement	_		D	éclenche	ements
Image: Asservisement	* (i) Survo	lume						0
* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							-	
	* ⁽ⁱ⁾ Asse	rvissement					Désactiv	/é

5. Asservissement

L'asservissement dispose d'un réglage par défaut avec une montée de volume à la même vitesse que la descente.

Nous conseillons une montée lente en cas de bruit ambiant et une descente

plus rapide afin de ne pas trop perturber l'environnement.

Si vous modifiez des paramètres, n'oubliez pas de les enregistrer en cliquant sur « $\checkmark\,$ ».

INFORMATION

*il est conseillé d'effectuer un déclenchement via la télécommande afin de vérifier la prise en compte des modifications.

							ึ≸ີ ສີ 100	% 🖪 15:38
				Ç	9,	•(-)	\checkmark	1
Volume	s Sor	nore	Asservissemen	t		D	éclenche	ements
*	(j)	Survolume						0
		•						••
*	(i)	Asservissement					A - +:	
*		Emergence Rouge					Acti	ve dB
	0	Emergence Rouge					,	
			•					
*	(i)	Emergence Vert					C)dB
		o <u></u>	•					••
*	(j)	Montée Rouge Max					5	ōdB
		-						••
*	(j)	Montée Vert Max					5	ōdB
								••
*	(j)	Descente Rouge Ma	x				5	ōdB
		-•						••
*	(j)	Descente Vert Max					5	ōdB
								57
								-57

OKEENEA

6. Création messages audio et intégration

Pour créer un message sonore cliquez sur « 🚺 » puis sur « Synthèse vocale ».



Sélectionnez une voix. Adaptez la vitesse de lecture. Pour éditer votre message, cliquez dans le cadre blanc.

INFORMATIONS

*la voix utilisée principalement est Julie. *la vitesse moyenne que nous utilisons est de 90.

P ^a		* 🗟 93%	11:47
		Ľ	I
franch - Julia			
Format de sortie :			
Vitesse de lecture			91
			_
$\langle \rangle$			
			60

Editez votre message puis cliquez sur l'icône enregistrer.

INFORMATIONS

*utilisez la phonétique pour obtenir la bonne prononciation.

*utilisez les « , » et les « . » pour marquer un temps de pause.

*ne saisissez pas « rouge piéton », il est intégré automatiquement aux modules E0+.

*vous pouvez écouter votre message avant de l'enregistrer, cliquez sur

« 🕨 ».

							Ľ	÷
french - Julie								
Format de sortie	:							
Vitesse de lectui	e							
	-							
avenue du g	énéral de G	aulle						
		•						
	gaulle		tail	le		Gaëlle		
1 2 @	3 #	4 /	0/			•		>
		-	5 % 6	<u>^</u> 7 [°]	8 *	9	0	> Del
a z	e i	r t	5 [%] 6	[^] 7 ⁸	8 * i 0	р р	0	> Del
a z	e	t	5 [%] 6	[^] 7 [*]	8 * i 0	p	0	> Del
a z q s	e i s d	r t f	5 [%] 6 y gh	7 * u	8 * i 0 k	p I n	0 ' ×	〉 Del -
a Z q 名 分 W	e i s d x	f c v	5 * 6 y g h b	n 7 8	8 * i o k	g (p I n .?	0) (X) n (+	〉 Del 그
a Z q s 企 w Ctrl !#©	e I s d x	r t f c v	5 * 6 y g h b Frai	u j ncais (FR)	8 * i 0 k	g (p I n .?	0) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X	> Del - ♪

Nommez votre message puis cliquez sur « OK ». Pensez à bien le nommer pour facilement le retrouver.

			A 11 A 20	/0 11.40
french - Julie				
Format de sortie :				
Vitesse de lecture				9(
Exporter vers				
av Général de Gaulle				
			-	
ок				
	_	_		
avenue du général de Gaulle				
et a	-	00	_	
	- *	en		
	8	9 (0	Del
a z e r t y u i	0	р	×	נ
q s d f g h j k	c	l n	1 <	Ļ
☆ w x c v b n '"	, !	• ?	•	
Ctrl !# 🕲 🔞 Français (FR)				
				62

Patientez pendant la création de votre message.

INFORMATIONS

*votre message sera créé en 2 formats : « .mp3 » et « .trm ». Le « .trm » n'est compatible qu'avec les cartes EO+

			10 🔨 🕂 90	/0 11.40
french - Julie				
Format de sortie :				
Vitesse de lecture				91
Merci de patienter				
	_	_		
avenue du général de Gaulle				
et a		en		>
	8 *	g (0)	Del
a z e r t y u i	0	р	×]
q s d f g h j	k	l r	n <	ļ
		2		
Ctrl !# 🙂 😥 🔭 Français (FR)			4	D
				63

Cliquez sur « 🚺 » puis sur « Configurer », pour retourner au menu de paramétrage.

PF			∦ 🔌 🛜 93% 🖬 11	:49
∛ ୬ Configurer				
🐠 Etalonner				90
Modèles 🖉				
Q Journal				1
Synthese voo	cale			
	ulle			
	Taille	Galles	Gaëlle >	
	3 # 4 /	5 [%] 6 [^] 7 ^{&}	8 9 0 Del	
a z	e r	t y u i	o p 🗵	
q s	d f	g h j	k I m 🖓	
令 w	x c	v b n '"	,!.? *	
Ctrl !#©	¢	Français (FR)		54

Pour intégrer un message à un module, allez dans l'onglet « Messages ». Activez le paramètre « Nom de rue ». Cliquez sur l'appellation « Nom fichier Rue ».

μ.										* 🔌 🔋 9	3% 🗖 11:49
							S	Q	•)	\checkmark	÷
Diffusions	S				Mess	ages	_		Comple	éments	module
*	(i) R	ouge Pe	ersonnal	isé						Dánan	tivá
*	í n	lom de r	ue						N	Desac	live
-	\bigcirc			7		_				Ac	tivé
~	U N	lom fich	ier Rue					Jean p	orevost	+	
*	ίν	ert Pers	onnalisé	Ś							
										Désac	tivé
		ruo			la				lacr		>
1 -	2 @	3 #	4 /	5 %	6	, ^ (7 &	8 *	9 (0)	Del
а	7		r	+	v		i		n		<u></u>
u	2				У	u			Ρ		
q	S	d	f	g	ł	ו	j	k	In	n	ОК
分	w	x	С	V	b	n	• "	, !	. ?	•	
Ctrl	!#©	ණ			Fra	ançais	(FR)			4	D
											65

Sélectionnez le message que vous voulez intégrer. (mp3 ou trm), si votre message n'apparaît pas, faites défiler la liste vers le bas jusqu'à trouver le message correspondant.

INFORMATIONS

*BlueEO affiche uniquement les messages au format compatible pour le module sonore.

F.																* *	(îr::	3% 🗖 11	:50
={																			
Diff	usio	ns													0	-léme	ents	moc	lule
		(i)	Fi	chie	er A	udio	:												
			Rép	ertoir	e actu	iel : /Bl	ueEO/	mp3)é:	sac	tivé	
		()	Re	cher	che	r un fi	chier										A		
		(i)		().)	ļ	4.trm)											tive	
		(j)		()-1)	ć	av Gé	énéra	al de	Ga	ulle .n	קר3	<	۸ ۱)é:	sac	tivé	
			0	(-1)	â	av Gé	énéra	al de	Ga	ulle .tr	m								
				()•)	ł	o.mp	3												
				rue					I	ac					lacr			>	
	1 -	2	@	3	#	4		5 %		6 ^	7	&	8 *		9(0)	Del	
	а	z		е		r	t		у	u		i	C)	р		C	×	
	(9	S		d	f		g		h	j		k			m		Ŷ	
	Ŷ	W		х		с	v		b	n		• "	,	!	•	?	′		
(Ctrl	!#@		ලා	•				F	rançai	s (Fl	२)				4			56

Le message sélectionné s'affiche.

ATTENTION

*ne modifiez pas le paramètre « Rouge Personnalisé », il correspond au « Rouge piéton » lu avant le nom de rue.

P ^R							* 🔌 🔋 93%	11:50
				Ç	9	•(-)	\sim	÷
Diffusio	ons		Messages	3		Compl	éments r	nodule
*	(i)	Rouge Personnalisé					Désactiv	vé
*	(j)	Nom de rue					Activ	vé
*	(j)	Nom fichier Rue		av Gene	ral de G	aulle	+	
*	(j)	Vert Personnalisé					Díant	
							Desactiv	/e

Si vous modifiez des paramètres n'oubliez pas de les enregistrer en cliquant sur « \checkmark ».

INFORMATIONS

*vous pouvez effectuer un déclenchement via la télécommande afin de valider la prise en compte des modifications.

					;	\$ 🗙 🔋 93%	11:50
iffusions		Messages	_		Complé	z n	nodul
* ()	Rouge Personnalisé					D ctiv	é
* ()	Nom de rue					Activ	é
* (i)	Nom fichier Rue		av Gene	ral de (Gaulle	<u>+</u>	
* ()	Vert Personnalisé					Désactiv	ó
						Desactiv	C
	Exporter les paramètre	es vers le mod	ule?				
	Annuler			ок			

OKEENEA

7. Création des modèles et intégration

7. Création des modèles et intégration

Configurez les paramètres de votre module comme vous le souhaitez.

		S	Q,	(1)	* 7 59%	09:41
	Affichage simplif	īié		Vo	olumes S	Sonore
	Module					
* (ì	Nom Bluetooth					
					P	4
	Phase Rouge					
* (ì	Volume Rouge				600	dB
					•	•
* (j	Nombre de répétitions Phase Rouge					3
	•				•	*
	Phase Vert					
* ()	Volume Vert				550	dB
	•				•	•
* (i	Volume Début de Vert				550	dB
	•					•
* (i) Nombre de répétitions Phase Vert				Inf	ìni
						•

7. Création des modèles et intégration

Vous pouvez enregistrer ce modèle de paramètres pour l'intégrer dans d'autres modules afin d'homogénéiser vos carrefours. Cliquez sur « : » puis sur « Exporter vers modèle ».

ATTENTION

*il ne faut pas intégrer de fichier nom de rue au modèle, celui-ci serait alors intégré à tous les autres modules.

			S	9	* ≈ 100% ■ 15	:2
Affichage s	mplifié	Volumes Sonore	•		Informations	
* ()	Volume Sonore Roug	e Max			Ouvrir un modèle	
	0		-		Exporter vers mo	
* (i)	Volume Rouge				Firmware	
		_			Interface	
* (ì	Volume Sonore Debu	t de Vert Max			59dB	
		•				
* (i)	Volume Début de Ver	t			47dB	
		•			>>	
* ()	Volume Sonore Vert I	Мах			58dB	
		•				
* (i)	Volume Vert				47dB	
		•			>>	

7. Création des modèles et intégration

Nommez votre modèle puis cliquez sur « OK ». Pensez à bien le nommer pour facilement le retrouver.

										* * 8	9/% 11:4/
Affichage	e simpli	fié		Volu	umes	Sono	re		A	sservi	ssemen
* (i) Vol	ume So	nore Ro	uge Ma	ах					-	70dB
*	-						•				•
* (() \	Exporte	r vers								51dB
*	C	arrefour	Hénon /	bd Can	uts						••
* (i v										59dB
*		_	_	_	ОК		_	_	_		•
* (i) Vol	ume Dé	but de V	'ert						2	47dB
	-	_	_	_							₩
* (i Vol	ume So	nore Vei	rt Max						ť	58dB
		Chants			Cano	ots		(Cactus		>
1 -	2 @	3 #	4 /	5 %	6	^	7 &	8 *	9 (0)	Del
а	z	е	r	t	у	u	i	0	р		×
q	S	d	f	g	h		j	k	l n	n	Ŷ
仑	w	x	с	v	b	n	• "	, !	.?	'	
Ctrl	!#©	ණ			Frai	nçais	(FR)			٩	
7. Création des modèles et intégration

Pour appliquer le modèle que vous avez créé précédemment, connectezvous à un autre module et cliquez sur « 🚺 » puis sur « Ouvrir un modèle ». N'oubliez pas de les enregistrer en cliquant sur «√».

		⊁ 🛜 100% 🖬 15:2
	Ç q	
ffichage si	mplifié Volumes Sonore	Informations
* (ì	Volume Sonore Rouge Max	Ouvrir un modèle
	•	Exporter vers mo
* (i)	Volume Rouge	Firmware
		Interface
* (j	Volume Sonore Debut de Vert Max	59dB
* (ì	Volume Début de Vert	47dB
		>>
* (ì	Volume Sonore Vert Max	58dB
		►►
* (ì	Volume Vert	47dB
		►►



Alexis Benetiere

alexisb@okeenea.com 04 72 53 65 85 07 52 60 06 78